

マルチ計測器(株)

Io/Iorクランプリーカー-MCL-400IR+



ブランド名

マルチ

商品名

Io/Iorクランプリーカー

型式

MCL-400IR+

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

クランプするだけで真の漏れ電流 (Ior) がわかるIorクランプリーカー

AC40mA ~ 300Aの5レンジマニュアル

CT内径 40mm

最小分解能0.01mA

高調波測定機能付

AC電圧測定機能付

オートパワーオフ機能付

データホールド機能付

スペック

奥行：34mm

検波方式：

交流電圧：500V

± 1.0%rdg ± 8dgt

交流電流：交流電流 (I、Io)

40/400mA

± 1.0%rdg ± 8dgt

4/40A

± 1.0%rdg ± 8dgt

300A

± 1.0%rdg ± 1%F.S

交流電流 (Ior)

基本波電流と高調波電流から算出

直流電圧：

直流電流：

抵抗：

電源：単4 アルカリ電池 × 3